



## Tipo 013.B9 - Pulsadores inalámbricos de pared de 2 o 4 canales



Encendido  
y Apagado  
ON / OFF



Sin baterías,  
sin recarga



Control de toldos/  
persianas eléctricas



Tipo 013.B9

Pulsador inalámbrico que permite el control de los dispositivos del sistema YESLY. Puede asociarse a dispositivos Yesly a través de la App Finder Toolbox Plus para encender / apagar o regular luces, controlar persianas eléctricas y otros tipos de cargas.

Se puede configurar para gestionar y activar escenarios. Funciona sin pilas y sin necesidad de recarga.

- Frecuencia de operación 2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE
- Ciclos de trabajo min: 50.000
- Rango de transmisión: unos 10 metros en campo libre y sin obstáculos. El rango de transmisión puede variar dependiendo de la estructura del edificio.
- Disponible solo en color blanco
- Dimensiones: 82 x 82 x 14 mm

El pulsador 013.B9 se suministra con un papel adhesivo, por lo que será posible colocarlo en cualquier tipo de superficie: metal, madera o vidrio. Fácil de instalar sin recurrir a trabajos invasivos. Además, gracias al adaptador especial, es posible fijarlo a una caja de 60 mm de diámetro. El pulsador 013.B9 tiene un diseño más clásico y esencial, que proporciona al sistema YESLY una gama de estilo completa.

*El pulsador 013.B9 se puede configurar para 2 o 4 canales. A través de los adaptadores suministrados en el embalaje*

